



Impression de haute qualité



Élégante et compacte



Vitesse d'impression rapide de 16 ppm



Investissement exceptionnel



### Imprimante Laser Brother HL-2030

Une impression monochrome de haute qualité avec une machine compacte et élégante.



◆◆◆ Toujours à votre service

<http://solutions.brother.com>

# Imprimante Laser Brother HL-2030

## Elégante

L'imprimante Brother HL-2030 est d'une conception élégante et est suffisamment compacte pour être placée sur une étagère ou un bureau. Elle produit des impressions de qualité professionnelle.

## Simple

L'installation est simple – branchez tout simplement le câble d'alimentation, cliquez pour lancer le CD d'installation, et vous imprimerez quelques minutes plus tard. Compatible PC et Apple, la HL-2030 utilise une connexion USB pour assurer la connectivité avec la plupart des équipements modernes.

## Une grande capacité

Le bac papier de 250 pages et l'introducteur manuel feuille à feuille offrent une grande capacité d'alimentation. Avec un faible coût de remplacement de la cartouche de toner et du tambour, vous pouvez être sûr que cette machine vous fera réaliser des économies.

- Conception élégante et compacte
- Vitesse d'impression jusqu'à 16ppm
- Qualité d'impression laser HQ1200 (2400 x 600dpi)
- Compatible avec Mac® & PC
- Connexion USB
- Jusqu'à 250 feuilles dans le bac à papier
- Alimentation manuelle feuille à feuille



## Moteur

<b>Technologie</b>	A4	Électrophotographie Jusqu'à 16 ppm
<b>Vitesse d'impression</b>		Moins de 10 s
<b>Temps avant 1<sup>ère</sup> impression</b>		HQ1200 (2400 x 600) / 600 / 300dpi 2000 / XP HQ1200 (2400 x 600) / 600 / 300dpi
<b>Résolution</b>	Windows® 98/Me/2000/XP Mac OS® 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 ou ultérieur Linux	600 / 300 dpi

## Contrôleur

<b>Processeur</b>		SPARCite 96MHz
<b>Mémoire</b>		8 Mo
<b>Interface</b>	Standard	USB2.0 Haute Vitesse
<b>Connectivité au réseau</b>	Wifi Protocoles NC-2200W	Dispositif USB sans fil, optionnel 802.11b (NC-2200w). TCP/IP, ARP/RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Raw Port/Port9100, SMB Print, IPP, FTP, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP GDI
<b>Émulation</b>		

## Logiciels

<b>Pilotes d'imprimante</b>	Pour Windows® Pour Macintosh® Pour Linux (Télécharger à partir de <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> )	Pilote d'imprimante GDI pour Windows® 98 / Me et 2000 / XP Pilote Brother Laser pour Mac 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 ou ultérieur Pilote d'imprimante GDI pour Linux
<b>Utilitaires</b>		Aide interactive – Instructions aminées pour présenter les solutions lorsqu'un message d'erreur s'affiche sur le moniteur d'état.

## Panneau de commandes

<b>Affichage</b>	LED	4 LED (Toner/Tambour/Papier/Statut)
<b>Boutons</b>	1 bouton	« Go »

## Options papier

<b>Alimentation en papier</b>	Introducteur manuel feuille à feuille Bac à papier n°1 (Standard) Face en bas / Face en haut Recto Verso Manuel	1 feuille Jusqu'à 250 feuilles peuvent être chargées dans le bac à papier n°1 Jusqu'à 100 feuilles peuvent être chargées dans le bac de sortie, face imprimée en bas. Oui
<b>Sortie du papier</b>		
<b>Recto Verso</b>		

## Spécifications des supports

<b>Types de supports</b>	Introducteur manuel feuille à feuille Bac à papier	Papier ordinaire, Papier épais, Papier Recyclé, Enveloppes, Etiquettes et Transparents. Papier ordinaire, Papier épais, Papier Recyclé, Transparents (jusqu'à 10 feuilles) 60 - 161 g/m2 60 - 105 g/m2 Largeur 69,9 à 215,9 mm, Longueur 116 à 406,4 mm A4, Lettre, B5(JIS), B5(ISO), A5, B6, A6, Exe
<b>Grammage des supports</b>	Introducteur manuel feuille à feuille Bac à papier	
<b>Dimensions des supports</b>	Introducteur manuel feuille à feuille Bac à papier	

## Fonctionnalités du pilote d'imprimante

<b>Mise en Page</b>	N en 1 Impression poster	Réduction 2, 4, 9, 16 ou 25 pages en 1 page 1 page à imprimer sur 4, 9, 16 ou 25 pages
<b>Autres fonctions</b>		Réglage d'impression rapide – Une fonction du gestionnaire d'imprimante qui vous permet de changer les fonctions du pilote sans ouvrir la boîte de dialogue "Propriété" Contrôleur d'état - Une fonction qui indique les erreurs de l'imprimante sur le PC.

## Consommables

<b>Toner</b>	TN-2000	En standard : 1500 pages A4/LTR à 5% de couverture 2500 pages A4/LTR à 5% de couverture
<b>Tambour</b>	DR-2000	12000 pages A4/LTR (1 page / travail)

## Dimensions / Poids

<b>Dimensions (L x P x H)</b>	371 x 361 x 165,5 mm
<b>Poids</b>	6,5 kg

## Divers

<b>Consommation électrique</b>	Impression Attente Veille	Moins de 450 W Moins de 70 W Moins de 5 W
<b>Niveau sonore</b>	Impression Attente	Moins de 51 dB(A) / Lwad 6,2B(A) Moins de 30 dB(A) / Lwad 4,3B(A)
<b>Écologie</b>	Économie d'énergie Économie de toner	Oui Oui

Contact :

At your side:  
**brother**®

Brother France  
Parc des Reflets – Paris Nord 2  
165 Avenue du Bois de la Pie  
BP 46061 Roissy en France  
95913 Roissy en France CDG Cedex

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.  
Les marques des produits sont des marques déposées ou des marques commerciales des sociétés respectives.

Contacts

Internet  
[www.brother.fr](http://www.brother.fr)

Service Info  
☎ 0 23 004 004

Fax  
01 49 90 10 61

Support technique  
☎ 0 892 684 109

Fax  
01 49 90 60 05